

# ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕММЫ

## КНБ 16-3-РЕ

### Краткое описание

Клемма заземляющая с быстрозажимным типом подключения. Номинальное сечение: 16  $\text{мм}^2$ ; количество точек подключения: 3.

[14300027, КНБ 16-3-РЕ, Клемма заземляющая](#)



### Особенности

- сертификат соответствия ТР ТС 004/2011;
- два ряда для установки перемычек;
- категория стойкости к горению ПВ-0 (ГОСТ 28157);
- широкий диапазон рабочих температур: -40 °C ... +110 °C (с учетом нагрева при номинальных параметрах).

### Информация для заказа

Описание	Название	Артикул
Клемма заземляющая с быстрозажимным типом подключения	КНБ 16-3-РЕ	14300027

### Технические характеристики

Количество точек подключения	3
Номинальное сечение	16 $\text{мм}^2$
Длина зачищаемой части проводника	18 мм
Сечение проводника без кабельного наконечника, одножильного/многожильного	0,5...25 $\text{мм}^2$ /0,5...16 $\text{мм}^2$
Сечение одножильного проводника, подсоединяемого без инструмента	0,5...25 $\text{мм}^2$
Сечение проводника с кабельным наконечником с пластиковой втулкой, подсоединяемого без инструмента	2,5...16 $\text{мм}^2$
Сечение проводника с кабельным наконечником без пластиковой втулки, подсоединяемого без инструмента	2,5...16 $\text{мм}^2$
Способ крепления	Монтажные рейки TH 35/7,5 и TH 35/15

## Габаритные размеры

Ширина	12,2 мм
Высота на рейке TH 35/15	58,75 мм
Высота на рейке TH 35/7,5	51,3 мм
Длина	101,4 мм
Ширина концевой крышки (принадлежность, заказывается отдельно)	2 мм


## Характеристики материала

Материал корпуса	Полиамид
Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157)	ПВ-0
Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки (ГОСТ IEC 60695-2-11)	960 °C
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-40 °C
Группа изоляционного материала	I

## Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40...110 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40...70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5...70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка)	30...70 %

## Принципиальная схема



## Подключение проводника

- Снять изоляцию с проводника на рекомендованную в техническом описании длину.
- Многожильные (гибкие) провода рекомендуется использовать с кабельными наконечниками. Убедитесь, что длина кабельного наконечника соответствует длине снятия изоляции.
- Жесткие одножильные провода и гибкие многожильные провода с кабельным наконечником допустимо вставлять без инструмента в круглое отверстие клеммы.
- При подключении одножильных проводов малого сечения и многожильных проводов без кабельных наконечников, необходимо предварительно открыть точку подключения, надавив шлицевой отверткой на кнопку управления пружинного контакта.
- Так как клемма имеет открытый с одной стороны корпус, для избегания прикосновения к токоведущим частям обязательно использовать концевую крышку из принадлежностей (заказывается отдельно).

**Рекомендованные принадлежности**

Концевая крышка	
К-КНБ 16-3	14300074
Концевой стопор	
СКЗ 35-5	15100000
СКВ 35	15100001
Перемычки	
ПС 2-12	15000040
Монтажная рейка	
PM-35/7,5/H/2000	11715471
PM-35/7,5/П/2000	11715472
PM-35/15/H/2000	11715474
PM-35/15/П/2000	11715473
Держатель маркировки	
ДМР 60x10	15100010
Маркировка	
УМК 12	15100036
МП-УМКП 12	31270014